

## Цифровой мультимедиа плеер

# **RF-4910**





## Руководство пользователя

Перед началом эксплуатации внимательно прочтите данное руководство и сохраняйте его для дальнейшего обращения

#### ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали цифровой мультимедиа плеер Ritmix RF-4910. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования. Устройство предначачено для прострушивания аудио записей, поддерживаемые форматы и другие потребительские свойства см. далее в данном руководстве.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.



Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования



Используйте устройство строго по назначению!

#### 1. Первое знакомство

#### 1.1 Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями ниже для вашей безопасности и предотвращения поломки устройства.

- Не используйте устройство во влажных или пыльных помещениях, предохраняйте его от попадания жидкости.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Не оставляйте его рядом с электронагревательными приборами на долгое время.
- Не разбирайте устройство, не вносите никаких технических изменений в устройство самостоятельно, это приведет к отмене гарантии производителя.
- Не используйте устройство в местах, где пользование электронными приборами запрещено.
- Не бросайте устройство, не подвергайте его сильным ударам и вибрациям, это может привести к поломке.
- Для очистки устройства не используйте химические растворы, такие как бензин и прочие растворители. Для удаления загрязнений воспользуйтесь мягкой материей.
- Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность обогревательных приборов, например, микроволновых печей, духовок и радиаторов. При перегреве устройство может повредиться и нанести вред пользователю
- Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не сдавливайте и не прокалывайте устройство.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства и аккумуляторы. Используйте только одобренные компанией Ritmix аккессуары и компоненты. Несовместимые компоненты могут привести к серьезным травмам и повреждению устройства.
- Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыпь, металлическая пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к возгораниям.
- Не кусайте и не лижите устройство.
- Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в устройство влечет за собой прекращение действия гарантии производителя. Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.
- Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути животных. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых.
- Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов

излучает радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе. Во избежание помех в работе соответствующих приборов не рекомендуется использовать устройство в больницах, самолетах или автомобилях. Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора. Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы.

 - Не пользуйтесь устройством на автозаправочных станциях, вблизи емкостей с топливом или химическими реактивами, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аккессуарами. При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства или аккумулятора, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центо производителя. В противном случае может произойти возгорание.

#### 1.2. Безопасное использование

- Компания не несет ответственности за потерю данных, произошедшую вследствие ремонта изделия или неправильного с ним обращения. Пожалуйста, создавайте резервные копии важных данных на вашем компьютере или других средств хранения информации.
- Для вашей безопасности, пожалуйста, обратите внимание:
- a) Не используйте плеер, если вы управляете автомобилем, или выполняете иные действия, требующие вашего попного выммания
- 6) Не слушайте музыку на повышенной громкости, это может привести к нарушению слуха.

#### 1.3 Общие рекомендации

- Время работы плеера в режиме воспроизведения музыки означает максимальное время воспроизведения при минимальном уровне потребления энтрии (при неработающем дикплее). Действительное время работы устройства зависит от нескольких факторов: режима использования самого устройства и других условий (размер и формат воспроизводимого файла, время работы подсветки и т.д.)
- Вследствие существования множества различных музыкальных и видео форматов, некоторые из ики не могут быть воспроизведены надлежащим образом. Воспользуйтесь специальной программой-конвертером на компьютере для конвертации исходного файла в поддерживаемый формат, а загем скопируйте его на плеер.

#### 1.4 Основные характеристики

- Легкий и удобный мультимедиа плеер
- Оригинальный дизайн и приятный на ощупь материал корпуса
- Интуитивно понятное и удобное управление, в том числе «вслепую»

- Спортивные функции шагомер, счетчик калорий
- Превосходное качество звучания, поддержка lossless форматов аудио
- Многофункциональное устройство: плеер позволяет слушать музыку, просматривать фото-, видео- и текстовые файлы
- Жидкокристаллический дисплей 1,8" (128\*160)
- Поддерживаемые форматы:

Аудио — MP3, WMA, FLAC, APE Видео - AVI, AMV


Изображения - JPG, BMP

Текст – ТХТ

- FM-радио
- Диктофон (запись со встроенного микрофона)
- Несколько настроек эквалайзера
- Блокировка клавиш
- Время работы в режиме аудио до 10ч, видео до 3ч
- Разъем для карты памяти MicroSD до 32Г6
- Интерфейс подключения к ПК: USB 2.0 High Speed
- USB съемный диск (не требуется установка дополнительного программного обеспечения)
- Питание: встроенный литиевый аккумулятор
- Размер: 91мм×42мм×9мм
- Комплектация: плеер, наушники, руководство пользователя, USB-кабель, гарантийный талон

## 2. Описание устройства

## 2.1 Внешний вид устройства



Nº	Описание		
1	Жидкокристаллический дисплей 1,8"		
2	Кнопка <b>М</b> «Меню»; (Длительное нажатие - Блокировка/Разблокировка клавиш)		
3	Кнопка ▶ (Включение/Выключение; Воспроизведение/Пауза; Подтверждение действия)		
4	Кнопка < (Предыдущий трек/Перемотка назад/Перемещение по меню назад)		
5	Кнопка > (Следующий трек/Перемотка вперед/Перемещение по меню вперед)		
6	Кнопка 🗢 (Предыдущий уровень меню/Выход)		
7	Модуль микрофона (Внутри USB-порта)		
8	USB-порт (Подключение к ПК/Зарядка/Обмен информацией)		
9	Слот для Micro-SD карты		
10	Порт для подключения наушников 3,5 мм		
11	Кнопка — (Снижение уровня громкости)		
12	Кнопка + (Увеличение уровня громкости)		

#### 2.2 Аккумуляторная батарея

Плеер питается от встроенной, несъемной аккумуляторной батареи. Для того чтобы продлить срок службы аккумуляторной батареи, перед первым использованием плеера полностью зарядите батарею, а затем полностью разрядите.

**ВНИМАНИЕ:** Если устройство не используется длигельное время, пожалуйста, заряжайте батарею, по крайней мере, один раз в месяц для поддержания батарен в рабочем состоянии, поскольку плеер может продолжать потреблять эмергию, даже когда он выключен.

Вы можете заряжать батарею двумя способами:

- Подключить плеер к ПК с помощью кабеля USB в комплекте.
- Использовать USB-адаптер (не входит в комплектацию), чтобы заряжать плеер от сети.

#### Подключение к ПК и зарядка:

- После того как Вы подключите плеер к ПК, на дисплее устройства отобразиться диалоговее окно выбора подключения - «Выберите тип подкл»: (Зарядка и воспр. / Зарядка и передача). Если в течении 4-х секунд Вы не выберете тип подключения самостоятельно, то устройство войдет в режим «Зарядка и передача» автоматически.
- Выберите тип подключения «Зарядка и передача» для обмена данными меду ПК и плеером и одновременной подзарядки устройства.
- Выберите тип подключения «Зарядка и воспр.», чтобы управлять функциями плеера во время зарядки.
- Уровень заряда батареи отображается на дисплее устройства.

ВНИМАНИЕ: батарея не будет заряжаться, если ПК перейдет в режим «Сна». USB-порты располагающиеся на клавиатурах зачастую не обладают мощностью, достаточной для того, чтобы зарядить данное устройство. При подключении к ПК пользуйтесь USB-портами 2.0 или выше.

#### 2.3 Подключение и отключение плеера от компьютера

#### Подключение к ПК:

- Подключите устройство к ПК при помощи USB-кабеля.
- Выберите режим подключения Зарядка и передача</>Зарядка и воспр.
- Теперь Вы можете обмениваться данными (копирование музыкальных записей, текстов, изображений, записей, сделанных с помощью встроенного диктофона и др.) между плеером и ПК.

**ВНИМАНИЕ:** не отсоединяйте плеер во время переноса данных, это может привести к повреждению, потере информации, сбоям в работе плеера.

ВНИМАНИЕ: во время зарядки/подключения к ПК, плеер может воспроизводить аудиофайлы и выполнять иные функции. Для этого при подключения к ПК выберите Тип подключения «Зарядка и воспр.».

#### Отсоединение от ПК:

Перед тем как отсоединить плеер от ПК, воспользуйтесь функцией «Безопасное отключение». Нажмите правой кнопкой мыши на соответствующую иконну в правом нижием углу монитора, из списка выберите Ваш плеер, подтвердите выбор. После сообщения системы, что устройство может быть безопасно отключено, отсоедините плеер. ВНИМАНИЕ: Если Вы пользуетесь операционной системой МАС, то для отключения устройства перетащите иконку плеера с рабочего стола в «Мусорное ведро».

#### 3. Основные функции

Включение/выключение плеера и использование главного меню:

- Зажмите и удерживайте кнопку ►II в течение 2-3 секунд. Устройство включится и отобразится главное меню. Главное меню плеера состоит из следующих пунктов: Музыка/Видео/Радио/Фотографии/Текст/Диктофон/Провоник/Шатомое/Настройки.
- Зажмите и удерживайте кнопку ►II в течение 2-3 секунд, чтобы выключить устройство ВНИМАНИЕ: перед первым использованием убедитесь, что аккумуляторная батарея заряжена

#### Управление:

Перемещение по меню/подменю осуществляется нажатием на кнопок </> ; Вход в опцию/подтверждение действия осуществляется нажатием на кнопку №11; чтобы вернуться к предыдущему меню коротко нажмите на кнопку №3; чтобы вернуться к главному меню, нажмите и удерживайте кнопку Ф.
 чтобы вернуться к главному меню, нажмите и удерживайте кнопку Ф.

#### Блокировка клавиш:

• Блокировка клавиш осуществляется с помощью длительного нажатия клавиши М (2 на схеме устройства)

#### Интерфейс главного меню



#### 3.1 Музыка:



С помощью Вашего плеера Вы можете прослушивать музыкальные файлы форматов MP3, WMA, FLAC. APE. Для этого перейдите в Музыкальный проигрыватель — найдите раздел «Музыка», перейдите в данный раздел с помощью клавиши • II.

Вам будут доступны следующие опции:

• Основная папка — просмотр аудио файлов сохраненных в памяти устройства.

• Папка SD-карты — просмотр аудио файлов сохраненных на MicroSD-карте (если установлена)
• Все песни — просмотр всех аудиофайлов, сохраненных в памяти устройства и на MicroSD-карте.

• Исполнители — просмотр всех аудиофайлов сохраненных в памяти устройства и на MicroSD-карте по «Исполнителям».

- Альбомы просмотр всех аудиофайлов сохраненных в памяти устройства и на MicroSD-карте по «Альбомам».
- Жанры отображение всех аудиофайлов сохраненных в памяти устройства и на MicroSD-карте, отсортированное по жанрам.
- Обновить список обновление списка сохраненных аудиофайлов библиотеки музыки.
- Папки просмотр всех аудиофайлов сохраненных в памяти устройства и на MicroSD-карте с помощью «Проводника».
- Возобновить воспр.— функция возобновления воспроизведения последнего файла перед отключением устройства (функция полезна для проспушивания аудиокниг). Перейдите в данный раздел и нажмите ►II для воспроизведения.

Находясь в режиме воспроизведения, нажмите на кнопку «М», Вам будут доступны следующие опции:

- Режим воспроизведения Вы можете настроить режим повторения «Повтор» (Повтор выкл. повторение отключено/Повтор 1 — повтор 1 трека/Повторить все — повторение всех треков), а также установить режим воспроизведения токое «Возанобой» (Выкл/Вкл.).
- Эквалайзер Вы можете выбрать один из предустановленных режимов эквалайзера (Обычный/Рок/Фанк/ Хип-хоп/Джаз/Классика/Техно).
- Удалить удалить текущий трек.

#### Воспроизведение музыки:

- В интерфейсе музыкального проигрывателя нажмите клавишу 🔰 для начала воспроизведения текущего трека.
- •Для паузы в воспроизведении еще раз нажмите клавишу **>II** . Для возобновления воспроизведения повторно нажимайте клавишу **>II** .

## Переключение композиций:

- Нажмите клавишу > для переключения на следующую композицию.
- Нажмите клавишу < для переключения на предыдущую композицию.

#### Быстрая перемотка вперед/назад

- Нажмите и удерживайте клавишу > для быстрой перемотки вперед
- Нажмите и удерживайте клавишу < для быстрой перемотки назад

## Регулировка громкости

В режиме воспроизведения отрегулируйте громкость с помощью клавиш +/— (12 и 11 на схеме устройства) на боковой части устройства.

#### Отображение текста композиций

Данный плеер поддерживает отображение текста проигрываемых композиций, если формат файлов — LRC. Файл,

содержащий текст композиции должен иметь то же название, что и сама композиция. Текст будет отображаться на лисплее автоматически.



#### 3.2 Видео

Ваш плеер позволяет Вам просматривать видеозаписи в формате AMV/AVI с максимальным разрешением 320х240 пикселей. При необходимости сконвертируйте Ваши видеофайлы с помощью специальных программ-конверторов. В главном меню найдите раздел «Видео», перейдите в него с помощью клавиши **II**, будут

- Основная папка просмотр видео файлов сохраненных в памяти устройства.
- Папка SD-карты просмотр видео файлов сохраненных на MicroSD-карте (если установлена)

С помощью клавиши 🔰 начните воспроизведение желаемого видеофайла.

Находясь в режиме воспроизведения, нажмите на кнопку «М». Вам будут доступны следующие опции:

- Повтор Вы можете настроить режим повторения (Повтор выкл. повторение отключено/Повтор 1 повтор 1 видео/Повторить все — повторение всех видео).
- Удалить видео удалить текущее видео.
- Обновить список обновление библиотеки видео файлов.

Управление в режиме воспроизведения видеофайлов идентично работе в режиме музыкального проигрывателя Воспроизведение видео:

- В интерфейсе видеопроигрывателя нажмите клавишу
   ▶II для начала воспроизведения текущего файла
- Для паузы в воспроизведении еще раз нажмите клавищу ►II. Для возобновления воспроизведения повторно нажимайте клавишу ▶ІІ

## Переключение файлов:

- Нажмите клавишу > для переключения на следующий файл.
- Нажмите клавишу < для переключения на предыдущий файл

#### Быстрая перемотка вперед/назад

- Нажмите и удерживайте клавишу > для быстрой перемотки вперед
- Нажмите и удерживайте клавишу < для быстрой перемотки назад

#### Регулировка громкости

В режиме воспроизведения отрегулируйте громкость с помощью клавиш +/- (12 и 11 на схеме устройства) на боковой части устройства.

#### 3.3 Радио:



С помощью Вашего плеера Вы можете слушать радиопередачи на различных частотах диапазона 87,5-108 МГц. Для этого выберите раздел «Радио» в главном меню, нажмите клавишу № II для перехода в данный раздел. Вы окажетесь в интерейсе радио. Вы можете непосредственно настроить желаемую радиостанцию с помощью клавиш </> и начать прослушивание радиопередачи. Одно нажатие имеет шат 0,1 МГЦ.

В разделе «Радио» нажмите на кнопку «**M**», Вам будут доступны следующие опции:

• Начать FM запись — записать текущую трансляцию с FM-радио.

Для возврата к интерфейсу приемника нажмите клавишу **←**. Перед возвратом к интерфейсу радиоприемника подтвердите или отмените сохранение полученной записи.

Пресеты — просмотр сохранённых ранее FM-станций.

Если пресетов нет, плеер предложит Вам привести автоматический поиск по диапазону частот. Найденные радиопередачи будут сохранены в данном разделе. Всего будет сохранено до 30 станций.

- Сохранить в пресеты сохранить текущую станцию в пресеты.
- Очистить пересеты удаление станций из списка пресетов по одной. Выберите станцию для удаления и нажмите
   № II . Подтвердите или отмените удаление радиостанции.
- **Авто поиск** автоматический поиск FM-станций и последующее их сохранение в пресеты. Все сохраненные ранее пресеты будут заменены на новые радиостанции, найденные в процессе автопоиска
- **FM записи** просмотр всех FM-записей. Также в данном разделе Вы можете удалить все сохраненные записи. Для этого нажмите клавишу **M** и выберите опцию «Удалить»

Для переключения между пресетами коротко нажимайте на кнопку ►II ; для ручной настройки FM-станции коротко нажимайте. но кнопки </>
<

Для увеличения/уменьшения уровня громкости (короткое нажатие на кнопки +/— – увеличение/уменьшение громкости на одну единицу; удержание кнопок +/— – беспрерывное увеличение/уменьшение громкости).

#### 3.4 Фотографии:



С помощью Вашего плеера Вы можете просматривать фотографии и другие графические файлы форматов JPEG/BMP/GIF. Для этого перейдите в раздел «Фотографии», выберите папку, в которой сохранены желаемые фотографии, нажмите • 11 для начала просмотра.

Переключайте фотографии с помощью клавиш </>.

В режиме отображения изображений нажмите на кнопку «**М**», Вам будут доступны следующие

- Параметры слайд-шоу с помощью этой опции вы сможете настроить такие параметры как «Время на слайд» (установите временной промежуток для автоматического перепистывания картинок от 2 до 30 сек, настройка осушествляется с помощью клавиш </>> ) и «Повтор» (Выкл./Вкл.).
- Удалить изображение удаление текущего изображения.
- Обновить список обновление библиотеки изображений.

Для ручного переключения между картинками используйте кнопки </>.

Для активации режима автоматического переключения нажмите на кнопку ►II , для деактивации слайд-шоу нажмите на кнопку ►II еще раз.

#### 3.5 Текст:



Ваш плеер поддерживает отображение текстовых документов, для просмотра текстовых файлов перейдите в раздел Текст. Вы увидите список доступных текстовых файлов или папок:

- Основная папка просмотр текстовых файлов сохраненных в памяти устройства.
- Папка SD-карты просмотр текстовых файлов сохраненных на MicroSD-карте (если установлена).

Для просмотра выбранного текстового файла нажмите клавишу ►II.

Во время просмотра текстового файла нажмите клавишу М для перехода в настройки просмотра

#### текстовых файлов.

Перемещение по меню/подменю осуществляется нажатием на кнопки </>; Вход в опцию/подтверждение действия осуществляется нажатием на кнопку № 1; Чтобы вернуться к предыдущему меню коротко нажмите на кнопку ↔; Чтобы вернуться к главному меню нажмите у удерживайте кнопку ↔

- Перелистывание установка временного промежутка для автоматического перелистывания страниц (от 2 до 30 сек). настройка осуществляется с помощью клавиш</>).
- Удалить текст удаление текущего текстового файла.
- Выбрать закладку просмотр и выбор сохраненных закладок.
- Удалить закладку удаление выбранной закладки из списка сохраненных ранее закладок.
- Добавить закладку добавление текущей страницы в закладки.
- Выбор страницы выбор необходимой страницы текстового файла и переход на выбранную страницу.

ВНИМАНИЕ: использование больших текстовых файлов может вызвать замедление скорости работы устройства.

Для ручного перелистывания страниц используйте кнопки </>; для активации режима автоматического перелистывания нажмите на кнопку ►II , для деактивации нажмите на кнопку ►II еще раз.

#### 3.6 Диктофон:



Вы можете использовать плеер в качестве диктофона, поскольку устройство оборудовано встроенным микрофоном. В главном меню найдите раздел «Диктофон», перейдите в него с помощью клавинии »II

Плеер позволяет производить звукозапись в форматах WAV/MP3.

Внимание: перемещение по меню/подменю осуществляется нажатием на кнопки </>>, Вход в опцию/подтверждение действия осуществляется нажатием на кнопку ►11; Чтобы вернуться к предыдущему меню коротко нажмите на кнопку ←3; Чтобы вернуться к главному меню нажми-

те и удерживайте кнопку 👈.

Войдите в меню «Диктофон», Вам будут доступны следующие опции:

- Начать запись начало звукозаписи. Перейдите в данный раздел, запись начнется автоматически.
- Библиотека записей просмотр всех звукозаписей, в том числе записей радиопередач. Также в данном разделе вы можете удалить аудиозаписи. Для удаления нажмите клавишу М и выберите опцию «Удалить»
- Память выбор места сохранения звукозаписей (Внутрення память/Внешняя память (Micro-SD карта), если установлена). Если карта памяти не установлена, то данный пункт отображаться не будет.
- Формат записи выбор формата записи (MP3/WAV).
- **Настройки записи** выбор качества записи битрейт записи (если выбран формат WAV, то доступные опции 512/768/1024/1536 кбит/с: если выбран формат MP3. то доступные опции 32/64/128/192 кбит/с).

Во время записи для того, чтобы поставить запись на паузу, нажмите на кнопку № II; нажмите на кнопку № II еще раз, чтобы возобновить запись; чтобы остановить и сохранить запись нажмите на кнопку ♣ ... На дисплее отобразится вопрос «Сохранить запись?» – выберите «Да» для сохранения и «Нет» для отмены.

## 3.7 Проводник:



Для просмотра всех файлов различных форматов, сохраненных на устройстве и карте памяти MicroSD (если установлена).

Перемещение по меню/подменю осуществляется нажатием на кнопки </>; Вход в опцию/ подтверждение действия осуществляется нажатием на кнопку №1; Чтобы вернуться к предыдущему меню коротко нажмите на кнопку ←; Чтобы вернуться к главному меню нажмите и судерживайте кнопку ←.

Войдите в раздел «**Проводник**», на дисплее отобразятся все доступные папки и файлы.

В режиме отображения списков нажмите **М** для перехода в подменю выбранного файла. Подменю позволит Вам удалить файлы.

• Удалить — удаление текущей папки/файла.

#### 3.8 Шагомер:



Ваш плеер поддерживает спортивные функции и позволяет Вам следить за количеством сделанных шагов, пройденным расстоянием, потраченными капориями и др. — так шагомер помогает контролировать ежедневную физическую активность, а также мотивирует вести здоровый образ жизни.

Перемещение по меню/подменю осуществляется нажатием на кнопки </>; Вход в опцию/ подтверждение действия осуществляется нажатием на кнопку ►11; Чтобы вернуться к предыдущему меню коротко нажмите на кнопку ←3; Чтобы вернуться к главному меню нажмите и

удерживайте кнопку 숙.

Перейдите в раздел «Шагомер», Вам будут доступны следующие опции:

- Старт активация шагомера.
- Информация настройки информации о пользователе для корректного подсчета и сохранения результатов (Режим Бет/Шаг; Шаг примерная длина одного шага пользователя; Вес установка веса пользователя; Рост установка роста пользователя).
- Результаты отображение сохраненных результатов (максимальное количество результатов 3, после того как достигнуто максимальное количество, новый результат будет перезаписываться на самый первый). Для переключения между сохраненными ранее результатами нажимайте клавици «/»
- Удалить все удаление всех сохраненных результатов.

**ВНИМАНИЕ:** запустив шагомер или открыв меню «Результаты», Вы увидите в левой стороне дисплея сокращенные обозначения, которые расшифровываются, как

- S количество пройденных шагов;
- D —пройденная дистанция;
- С потраченные калории;
- S скорость;
- Т прошедшее время

ВНИМАНИЕ: информация, полученная с помощью шагомера, носит ориентировочный и усредненный характер, т.к. полученные данные зависят от многих факторов, и устройство не является профессиональным спортивным оборудованием.



#### 3.9 Настройки

Вы можете изменить настройки плеера согласно Вашим предпочтениям, для этого в главном меню найдите раздел Настройки, перейдите в него с помощью клавиши № 1, Вы можете настроить следующие параметры: Автовыключение, Настройки дисплея, Дата и время, Язык, Информация, Заводские настройки.

Перемещение по меню/подменю осуществляется нажатием на кнопки </>; Вход в опцию/подтверждение действия осуществляется нажатием на кнопку ►II ; Чтобы вернуться к предыдуще-

му меню коротко нажмите на кнопку 🛨; Чтобы вернуться к главному меню нажмите и удерживайте кнопку 👈.

#### С помощью клавиши **№** перейдите в один из разделов:

- Автовыключение Вы можете настроить временной промежуток, по истечении которого устройство автоматически выключится (Выкл. — таймер выключен; Таймер автовыкл — установка временного промежутка от 1 до 99 минут).
- Настройки дисллея Вы можете откорректировать настройки дисллея. Доступные опции: Таймер подсветки установка временного промежутка, по истечении которого подсветка дисллея погаснет: 10/20/30 сек. Или Всегда вкл. (всегда включено).
- Дата и время настройка времени и даты, отображаемых на дисплее устройства (Настройка времени: Вы можете установить один из форматов отображения времени 12 часовой или 24 часовой, а так же выставить правильное время. Настройка осуществялеется с помощью клавиш</в>
  />>, переключение между часами и минутами осуществяяется с помощью клавиш</в>
  />> по дин из форматов отображения даты ГГГГ мМ ДД, ММ ДТГГ, а также выставить правильное значение даты. Настройка осуществяяется с помощью клавиш</в>
  />>, переключение между ДД, ММ и ГГГГ осуществяяется с помощью клавиш</в>
  //> по давиш
- Язык выбор необходимого Вам языка пользовательского интерфейса (Английский, Немецкий, Испанский, Французский, Итальянский, Нидерландский, Португальский, Русский).
- **Информация** просмотр информации о программном обеспечении устройства (**0 плеере**) и информации о памяти устройства (**Память устр-ва**).
- Заводские настройки восстановление заводских настроек устройства, т.е. удаление пользовательских настроек.

#### 4. Карта памяти MicroSD\*

Вы можете увеличить доступный объем памяти плеера с помощью внешней карты памяти MicroSD до 32Гб (приобретается отдельно). Так Вы сможете сохоанить больше любимых композиций.

- Выключите плеер. Вставьте карту памяти в соответствующий разъем (9 на схеме устройства) надлежащим образом
- Убедитесь, что карта памяти установлена верно и прочно
- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Включите плеер, музыкальные композиции будут воспроизводиться как с внутренней памяти, так и с установленной карты памяти.
- Перед извлечением карты памяти выключите плеер
- Нажмите на карту памяти, затем аккуратно возьмите за появившийся край карты и извлеките ее.

<sup>\*</sup> Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств. Не прикасайтесь к золотистым контактам каот памяти пальцами и металлическими предметами.

Загрязненную карту протирайте мягкой тканью. Вставка карты памяти или кабеля в неправильный разъем или с чрезмерным усилием может вызвать повреждения универсального разъема или других частей устройства, данные поломки не являются гарантийным случаем

## 5.Технические характеристики.

Размеры	9,1 × 4,2 × 0,9 cm		
Bec	29 r		
Дисплей	1.8" 128 × 160		
USB	2.0 (High Speed)		
Сопротивление наушников	32 Om		
Дополнительная память	MicroSD (до 32 Гб)		
Аккумуляторная батарея	Литиевый аккумулятор 3.7 В, 170 мАЧ		
Аккумуляторная оатарея	Время работы: до 10 часов (музыка); до 3 часов (видео)		
Питание	От сети: 5 В, 0,5 А, адаптер питания в комплект не входит		
	Выход на наушники	2 мВт х2 на 32 Ом	
Аудио	Частотный диапазон	20 - 20 000 Гц	
	Соотношение сигнал/шум	> 70 дБ	
Аудио форматы	MP3, WMA	32 - 320 кбит/с	
Аудио форматы	APE, FLAC, WAV		
Видео форматы	AMW, AVI	160 x 120, 320 x 240 (макс.)	
Форматы звукозаписи	MP3, WAV		
	Частотный диапазон	87.5 - 108 мГц	
FM-радио	Шаг настройки частоты	100 кГц	
	Количество пресетов	30	
	Сенсор	2 оси	
Шагомер	Отображение	Шаги, расстояние, средняя скорость,	
		калории, время	
Форматы изображений	JPEG, BMP, GIF		
Форматы текста	TXT		
Рабочая температура	от 0 до 40 C°		
Операционные системы	Windows 2000/XP/Vista/Win7, Mac OS 9.2		
операционные системы	или выше		

#### 6. Возможные проблемы и их решение

#### 1. Плеер не включается

- Проверьте, заряжена ли батарея
- Зарядите батарею
- Если после зарядки по-прежнему не удается включить плеер, обратитесь в сервисный центр производителя

#### 2. Нет музыки в наушниках

- Убедитесь, что громкость не стоит на нуле
- Проверьте, не загрязнен ли штекер или разъем для наушников
- Проверьте, надлежащим ли образом штекер наушников вставлен в соответствующий разъем
- Проверьте, поддерживается ли устройством файл

#### 3. В наушниках слышатся посторонние шумы

- Проверьте на наличие грязи штекер и разъем для наушников. Иногда загрязнения становятся причиной посторонних шумов
- Проверьте, не поврежден ли проигрываемый музыкальный файл
- Проверьте, нет ли поблизости электрических приборов, которые могут создавать помехи

#### 4. Плохой прием радио

- Отрегулируйте положение наушников, т.к. они являются антенной
- Возможно, помехи создаются электрическими устройствами, находящимися по близости. Уберите эти устройства или отойлите от них

#### 5. Неизвестные символы на экране

 Убедитесь, что выбран нужный Вам язык. Вы можете проверить языковые настройки в соответствующем разделе меню: Настройки - Язык

#### 6.Не удается скопировать файл на устройство

- Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру
- Проверьте, достаточно ли свободной памяти для сохранения файла
- Проверьте, не поврежден ли разъем USB

## 7. Сбой в работе устройства

Перезагрузите устройство. Для этого нажмите и удерживайте кнопку ( ►II Воспроизведение/Пауза) (3 на схеме устройства)

Haumeнoвanue изготовителя: Betrue Technology Company Limited. Адрес предприятия-изготовителя: FLAT/RM 3C BLK A 7/F MAI HING IND BLDG 16-18 HING YIP ST KWUN TONG KL HONG KONG; Битру Текнолоджи Компани Лимитед, Флэт/Рм 3 C Bnк A 7/Ø Mai Xимг Иид Блд 16-18 Хинг Йип Cт Квун Тонг Кл Гонконг

Страна изготовления: Китай

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

000 «Транстрейд», адрес: 115093, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, дом 28/19, стр. 6, офис 5/9-а,

тел.: 8(499)653-7043

Сертификат соответствия № ТС RU C-CN.АЯ46.В.73020. Срок действия по 28.12.2020 включительно

Выдан органом по сертификации «РОСТЕСТ-Москва», ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию», Адрес: 119049, РФ, г. Москва, улица Житная, д. 14, стр. 1, Фактический адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский просп., 31, Телефон: +74956682715, +74991291911. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». ТР ТС 002/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: 24 месяца Срок годности: не ограничен

Использовать строго по назначению. Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости. Характеристики устройства могут быть изменены без предварительного узеромления. Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства. Устройство изтоповлено из высококлассных компонентов и материалов, утипизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте www.ritmisrussia.ru



Дата изготовления: 15.04.16 Импортер: 000 «Транстрейд»

Юридический адрес: 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а.

Контактная информация: transtreyd@rambler.ru